

Prox Net LCD

Czytnik z wyświetlaczem i klawiaturą

03/2013

Charakterystyka

- **Czytnik kart i breloków zbliżeniowych standardu EM 125kHz**
- Wyświetlacz LCD - wizualizuje informacje związane z obsługą przejścia na którym jest zainstalowany (data, czas, nazwa użytkownika, funkcja)
- **Klawiatura do wprowadzania kodu PIN oraz wyboru funkcji**
- Autoryzacja dostępu poprzez kartę lub kartę + kod PIN
- **Możliwość definiowania dodatkowych funkcji (np. wyjście służbowe)**
- Konfiguracja parametrów pracy za pośrednictwem programu Prox Net
- **Urządzenie typu SLAVE - wymaga bezpośredniej współpracy z kontrolerem Bufor Net**



- Praca w trybie mono i bistabilnym
- **Cztery tryby pracy (podstawowy, wstęp wolny, służa, współpraca z PIR)**
- Cztery wejścia dodatkowe (sabotaż, przycisk, kontaktron, PIR)
- **Dwa niezależne, optoizolowane wyjścia RS485**
- Wyjście alarmowe typu OC
- **Możliwość zastosowania rygla, zwór oraz rewersyjnych zaczepów elektromagnetycznych**

| Dane techniczne | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Napięcie zasilania | +12V DC |
| Pobór prądu | |
| typ: | 90mA |
| max: | 200mA |
| Temperatura pracy | 0 ... 40C |
| Standard identyfikatorów | EM 125kHz Unique |
| Klawiatura | 0 ... 9 cyfr (3 przyciski funkcyjne) |
| Wyświetlacz | alfanumeryczny (16x1) |
| Zasięg odczytu | 5 ... 14cm |
| Magistrala komunikacyjna | RS485 |
| Max. długość magistrali | 1200m |

kod towaru: **LCDnet**

SIECIOWE SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

CORRAL PL

05-082 Stare Babice

Blizne, ul. Warszawska 74

www.corral.pl info@corral.pl tel./fax 22 722 09 09