

Prox Net B2

Czytnik kart zbliżeniowych

11/2018

Charakterystyka

- Czytnik kart i breloków zbliżeniowych standardu EM 125kHz
- **Głowica czytająca i kontroler w osobnych obudowach - wyższy stopień ochrony obiektu**
- Urządzenie typu SLAVE - wymaga bezpośredniej współpracy z kontrolerem Bufor Net
- **Praca w trybie mono i bistabilnym**
- Konfiguracja parametrów pracy przy pomocy programu Prox Net
- **Cztery tryby pracy (podstawowy, wstęp wolny, śluza, współpraca z PIR)**
- Cztery wejścia dodatkowe (sabotaż, przycisk, kontaktron, PIR)
- **Optoizolowane złącze RS485**
- Wyjście alarmowe typu OC
- **Możliwość zastosowania rygla, zwór oraz zaczepów rewersyjnych**



Wersje urządzeń

- **Prox Net B2**
kod towaru: **PROXNETB2**
- **Prox Net B2 H**
głowica czytająca w wersji hermetycznej
kod towaru: **PROXNETHB2**

Dane techniczne

Napięcie zasilania	+12V DC
Pobór prądu	
typ:	60mA
max:	110mA
Temperatura pracy	
Prox Net B2:	0 ... 40C
Prox Net B2 H:	-30 ... 40C
Standard identyfikatorów	EM 125kHz Unique
Zasięg odczytu	5 ... 14cm
Magistrala komunikacyjna	RS485

SIECIOWE SYSTEMY KONTROLI PRZEJŚĆ

CORRAL PL

05-082 Stare Babice

Blizne, ul. Warszawska 74

www.corral.pl info@corral.pl tel./fax 22 722 09 09